

Серия T100 Тестеры-пробники

FLUKE®



Быстрые и простые измерения напряжения, сопротивления и проверки целостности

Fluke T50

Недорогое решение для измерения напряжения и проверки целостности проводов. Имеет звуковую и оптическую индикацию целостности, а также однополюсный контроль обнаружения фаз.

Fluke T100

3 модели двухполюсных тестеров серии T100, идеальные для условий стройки, имеют надежную конструкцию и эргономичный корпус, удобный для рук. Все три модели оснащены патентованной трехфазной

системой определения чередования фаз, обеспечивающей быстрое определение чередования фаз. Более того, у них имеется встроенный электрический фонарик для работы при слабом освещении, а также защита от проникновения пыли и влаги по классу IP65. Серия T100 соответствует требованиям EN 61010-1 и EN61243-3.

Функции

	T50	T100	T120	T140
Дисплей			LCD	LCD
LED Аналоговая гистограмма	10 светодиодов	12 светодиодов	12 светодиодов	12 светодиодов
Подсветка				●
Измерение сопротивления				●
Измерение напряжения	●	●	●	●
Световая и звуковая индикация целостности	●	●	●	●
Индикатор чередования фаз		●	●	●
Однополюсное измерение для определения фазы	●	●	●	●
Индикация полярности	●	●	●	●
Электрический фонарик		●	●	●
Защита кончиков щупов		●	●	●
Возможность измерения напряжения при отсутствии батарей	●	●	●	●

Технические характеристики

	T50	T100	T120	T140
Напряжение пост./перем.	12 – 690 В	12 – 690 В	12 – 690 В	12 – 690 В
Целостность цепи	0 – 200 кОм	0 – 400 кОм	0 – 400 кОм	0 – 400 кОм
Частота	0 – 65 Гц	0 – 400 Гц	0 – 400 Гц	0 – 400 Гц
Чередование фаз	-	От 100 до 690 В	От 100 до 690 В	От 100 до 690 В
Сопротивление	-	-	-	До 1999 Ом
Время реакции	< 0,1 с	< 0,1 с	< 0,1 с	< 0,1 с

Размеры T50 (высота x ширина x глубина):
210 мм x 40 мм x 22 мм

Размеры T100/T120/T140 (высота x ширина x глубина): 240 мм x 56 мм x 24 мм

Корпус: IP65 (защита от пыли и струй воды)

Вес T50: 130 г
Вес T100/T120/T140: 180 г
Гарантия 2 года

Принадлежности, входящие в комплект поставки

Две батареи на 1,5 В и инструкция пользователя

Информация для заказа

Тестер напряжения/целостности
Тестер-пробник Fluke T100
Тестер-пробник Fluke T120
Тестер-пробник Fluke T140

Версии для Великобритании соответствуют GS38

Рекомендованные принадлежности



C23 (T50)



C33 (T100 Series)